Offener Einphasentransformator

Baugröße	Leistung VA	Maße in ca. mm								Gewicht	
		a	b	c	d	e	f	Wirkungsgrad %	Spannungsabfall %	Cu-Gewicht ca. kg	Gesamtgewicht ca. kg
El 48/ 16.8	8	48,0	42,0	63,0	38,0	31,0	3,3	70,0	21,0	0,050	0,250
El 54/ 18.8	16	54,0	45,0	72,0	44,0	34,0	3,3	71,0	22,0	0,080	0,480
El 60/ 21.0	20	60,0	47,0	75,0	44,0	36,0	3,3	75,0	17,0	0,110	0,520
El 60/ 30,0	28	60,0	56,0	75,0	44,0	45,0	3,3	78,0	13,0	0,130	0,700
El 66/ 23.0	30	66,0	50,0	82,0	50,0	40,0	4,8	78,0	17,0	0,140	1,000
El 66/ 30.0	40	66,0	57,0	82,0	50,0	47,0	4,8	78,0	14,0	0,170	1,100
El 66/ 34.8	50	66,0	59,0	82,0	50,0	47,0	4,8	80,0	11,0	0,190	1,200
El 78/ 27.5	63	78,0	62,0	92,0	56,0	45,0	4,8	80,0	12,0	0,250	1,300
El 84/ 29.9	75	84,0	59,0	93,0	64,0	46,0	4,8	82,0	11,0	0,300	1,800
El 84/ 43.6	110	84,0	73,0	93,0	64,0	60,0	4,8	84,0	9,0	0,400	2,100
El 96/ 35.8	125	96,0	79,0	110,0	85,0	58,0	5,8	85,0	9,0	0,480	2,400
El 96/ 45.7	160	96,0	89,0	110,0	85,0	68,0	5,8	86,0	8,0	0,500	2,700
El 96/ 59.7	200	96,0	103,0	110,0	85,0	82,0	5,8	86,0	6,0	0,600	2,800
:											
:											
El 213/ ...											